


Struktura rozdzielnic Multimedialnej



Gniazda szafki multimedialnej:
oprzewodowanie SP–R, T, K, D – zakończone RJ45 kat. 6 keystone
(T–gn. telefon; K–gn. telefoniczne, D–przewód do domofonu
SP–R rezerwa na system przyzyw.)
oprzewodowanie TV – zakończone gniazdem typu F
Szafkę należy wyposażyc w przewody krosowe odpowiednie dla danej instalacji:
U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 zakończone gniazdami typ RJ45,
RG6 zakończone wtykami typ F.
Ilość gniazd po stronie prawej zgodnie z ilościami gniazd na rzutach mieszkań.
Wewnątrz szafki zainstalować rozgaęźniki i połączyć wszystkie gniazda –
– na każdym gnieździe RTV musi być sygnał.

Na etapie wykonawstwa schemat należy skorygować
zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń aktywnych i pasywnych.

Masz antenowy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi
instalacją odgromową – szczegóły ustalić na etapie wykonawstwa.
Dokładną lokalizację anten ustalić na budowie w zależności od sily
sygnału.

W skrzynce mieszkaniowej przewody od multiswitcha i gniazd
połączyć złączkami typu F, przewód od strony gniazd
zostawić zapas 35cm.

Szafy TT–1 i TT–2 wyposażone (każda):
panele połączkowe 19”–6szt
Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 1U 19” – 2szt
Panel krosowy RG6 1U 19” – 2szt
Panel Fiber Optic wysowny 1U 24xSC – 1szt
Listwa zasil. 1”, 1U – 1szt

Szafka multimedialna

DECORO		NR RYS.: 8ES	
arch. Izabela Sasin-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77		SKALA: 1/1	
TEMAT : PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 24-RODZINNEGO POŁOŻONEGO W BIELAWIE			
obiekt: Budynek mieszkalny 24–rodzinny adres: Białowa ul.Przemysłowa dz. bud. 570/4, 571/3, 571/4, obręb 0002 Południe inwestor: TBS Białowa Sp. z o.o. ul. Wolności 57, 25-100 Białowa adres: Białowa , ul. Wolności 57			
RYSUNEK :			
SCHEMAT INSTALACJI RTV			
PROJEKT WYKONAWCZY			
SPECJALNOŚĆ		IMIE I NAZWISKO	
PROJEKTANT		mgr inż. Mariusz Zygmunt	nr upraw.
ELEKT.		379/p05/10	data
			06.10.2019
SPRAWDZAJĄCY		inż. Paweł Pietrowski	nr ewidenc.
ELEKT.			06.10.2019
			06.10.2019